



*Faza opracowania:*

## PROJEKT WYKONAWCZY

*Nazwa inwestycji:*

**„REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU  
MIESZKALNYM PRZY AL. REJTANA 41 W RZESZOWIE”**

*w ramach zadania*

**KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA  
14 BLOKÓW MIESZKALNYCH PRZY  
AL. REJTANA I AL. KRZYŻANOWSKIEGO W RZESZOWIE**

*Kategoria obiektu budowlanego:*

**KATEGORIA XIII**

*Adres:*

**REJTANA 41; 35-326 RZESZÓW  
GM. MIASTO RZESZÓW, POWIAT RZESZOWSKI**

*Inwestor:*

**SPÓŁDZIELNIA ZODIAK  
AL. REJTANA 47, 35-326 RZESZÓW**

*Zespół projektowy:*

<i>Imię i nazwisko</i>		<i>Upr. bud. nr:</i>	<i>Podpis</i>
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE			
<i>Projektował:</i>	<b>mgr inż. Andrzej KRÓL</b>	<b>PDK/0148/PWOE/17</b>	
<i>Sprawdził:</i>	<b>mgr inż. Robert BĘBEN</b>	<b>PDK/0191/POOE/06</b>	

## OPIS ZAWARTOŚCI

1	OPIS TECHNICZNY .....	4
1.1.	Podstawa opracowania.....	4
1.2.	Zakres opracowania: .....	4
1.3.	Charakterystyka obiektu .....	4
1.4.	Parametry elektryczne budynku.....	5
1.5.	Stan istniejący instalacji w budynku.....	5
1.6.	Zasilanie w energię elektryczną budynku.....	5
1.7.	Rozdzielnice elektryczne .....	7
1.8.	Wewnętrzne linie zasilające WLZ .....	8
1.9.	Pomiar energii elektrycznej .....	8
1.10.	Rozdzielnie węzła cieplnego.....	9
1.11.	Odbiory administracyjne.....	9
1.12.	Instalacja trójfazowa w mieszkaniach. ....	9
1.13.	Ochrona przeciwporażeniowa.....	10
1.14.	Trasy kablowe.....	10
1.15.	Instalacja domofonowa .....	10
1.16.	Instalacja odgromowa .....	10
1.17.	Instalacja uziemiająca .....	11
1.18.	Uwagi szczegółowe: .....	11
2	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA .....	13
2.1.	Opis rozwiązań projektowych.....	13
2.2.	Moduły fotowoltaiczne .....	14
2.3.	Montaż modułów fotowoltaicznych na konstrukcji.....	15
2.4.	Mikrofalowniki (Inwertery) fotowoltaiczny .....	15
2.5.	Instalacje elektryczne.....	16
2.6.	Ochrona przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej .....	16
2.7.	Ochrona przeciwprzepięciowa i przeciw przeciążeniowa .....	16
2.8.	Okablowanie po stronie DC.....	17
2.9.	Złącza od strony napięcia DC .....	17
2.10.	Okablowanie po stronie AC.....	17
2.11.	Transport materiałów i urządzeń .....	17
2.12.	Uwagi szczegółowe .....	17
2.13.	Obliczenia i doборы.....	18

2.14.	Uwagi szczegółowe: .....	19
3.	OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ I OCENA RYZYKA.....	20
4.	OPRACOWANIE GRAFICZNE.....	22
4.1.	Spis rysunków .....	22

## **1 OPIS TECHNICZNY**

Do projektu wykonawczego remontu instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Rejtana 41 w Rzeszowie.

### **1.1.Podstawa opracowania.**

- a) inwentaryzacja budynku
- b) wytyczne Inwestora
- c) obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia i katalogi

### **1.2.Zakres opracowania:**

Ze względu na zły stan techniczny remontem instalacji elektrycznej budynku objęto:

- Wymiana głównych pionów linii zasilających
- Wymiana tablicy obwodów WLZ
- Wymiana układów pomiarowych dla potrzeb administracji i węzła cieplnego
- Wymiana głównych wyłączników prądu WG
- Ochrona przeciwporażeniowa
- Wyniesienie układów pomiarowych na klatki schodowe
- Wymiana zabezpieczeń głównych w liniach zasilających
- Wymiana tablic licznikowych lokali mieszkalnych wraz przystosowaniem do zasilania 3-fazowych układów pomiarowych
- Wymiana linii zasilających policznikowych do tablic mieszkaniowych
- Wymiana tablic mieszkaniowych

Zakres instalacji fotowoltaicznych:

- Rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych na dachu budynku,
- Projekt inwerterów fotowoltaicznych DC/AC,
- Projekt osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,
- Zaprojektowanie nowych, wewnętrznych i zewnętrznych tras kablowych na potrzeby systemu fotowoltaicznego
- Instalacja odgromowa budynku.

### **1.3.Charakterystyka obiektu**

Budynek wielorodzinny jest obiektem istniejącym, o pięciu kondygnacjach nadziemnych w całości podpiwniczonym, posiadającym 4 klatki schodowe. W budynku oprócz lokali mieszkalnych mieszczą się pomieszczenia techniczne. Lokale mieszkalne znajdują się na wszystkich kondygnacjach zaczynając od parteru.



#### 1.4. Parametry elektryczne budynku

- dla docelowej wymiany wszystkich 1-fazowych ( $P_p=5\text{kW}$ ) układów pomiarowych mieszkań na układy 3-fazowe ( $P_p=11\text{kW}$ )

Złącze ZK-3 przy klatce 1:

Napięcie zasilania	3 x 230/400 V – 50Hz
Moc zainstalowana	$P_i = 220 \text{ kW}$
Moc przyłączeniowa	$P_p = 72 \text{ kW}$
Układ sieci	TN-C-S
Ilość mieszkań	20

Złącze ZK-3 przy klatce 3:

Napięcie zasilania	3 x 230/400 V – 50Hz
Moc zainstalowana	$P_i = 230 \text{ kW}$
Moc przyłączeniowa	$P_p = 76 \text{ kW}$
Układ sieci	TN-C-S
Ilość mieszkań	20
Węzeł cieplny	1
Odbiory administracyjne	1

#### 1.5. Stan istniejący instalacji w budynku

Istniejący budynek mieszkalny wyposażony jest w pełni funkcjonalną instalację elektryczną, którą należy wyremontować ze względu na pogarszający się stan przewodów i możliwość poprawy bezpieczeństwa użytkowników poprzez przygotowanie instalacji do podłączenia zabezpieczenia różnicowoprądowego.

W budynku występuje instalacja wykonana przewodami miedzianymi oraz aluminiowymi. Wewnętrzne linie zasilające wykonane są przewodami aluminiowymi oraz miedzianymi. Instalacja wykonana jest w systemie TN-C. Niniejsze opracowanie dotyczy remontu instalacji elektrycznej zasilającej część mieszkalną, komercyjną oraz części administracyjnej.

Do części administracyjnej należy wymiana tablic rozdzielczych oraz licznikowo-pomiarowych odbiorów administracji i węzła cieplnego.

W ramach prac elektrycznych należy sprawdzić czy przewody wychodzące ze złącz kablowych oznaczone jako „istniejący kabel” na rysunku nr E-02 nie zasilają obwodów w budynku, przewidzieć wpięcie ich do odpowiedniej tablicy TWLZ-... i zabezpieczyć rozłącznikiem bezpiecznikowym.

#### 1.6. Zasilanie w energię elektryczną budynku

Istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rejtana 41 zasilany jest ze złącz kablowych znajdujących się przy pierwszej i trzeciej klatce na zewnątrz budynku.

Adaptując istniejące rozwiązanie zasilania, projektuje się trzy główne rozdzielnice RG-1, RG-3. Z rozdzielni RG-1 zrealizowane jest zasilanie mieszkań znajdujących się w klatce nr 1 i nr 2. Z rozdzielni RG-3 zrealizowane jest zasilanie mieszkań, odbiorów administracyjnych znajdujących się w klatce nr 3 i nr 4. Lokalizacja rozdzielni RG-1, RG-3 przedstawiona jest na rysunku E-04, szczegóły wyposażenia i połączeń rozdzielni zgodne są ze schematem elektrycznym E-02, a widok RG-1, RG-3 na rysunkach E-14, E-15.

Wyłączniki główne prądu WG-1, WG-3 projektowane są jako część rozdzielni głównych kolejno RG-1, RG-3. Wyłączniki prądu projektuje się jako kompaktowe rozłączniki mocy o prądzie znamionowym 125A np. Legrand DPX125A z cewką wybijakową. Zasilanie wyłączników projektuje się z odpowiednich istniejących złącz kablowych przewodami 4x N2XH-O 1x50mm<sup>2</sup> + 1x N2XH-J 1x25mm<sup>2</sup>.

Wyłącznik WG-1 powoduje wyłączenie zasilania wszystkich odbiorów w klatce 1 i 2, wyłącznik WG-3 powoduje wyłączenie zasilania wszystkich odbiorów w klatce 3 i 4. Wciśnięcie dowolnego z przycisków pPWP... powoduje jednoczesne zadziałanie wszystkich wyłączników WG.... Przyciski wyzwalające pPWP... zlokalizować obok poszczególnych rozdzielnic głównych RG... w odpowiednio opisanych czerwonych obudowach. Okablowanie przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz przycisków wyzwalających wykonać przewodami HDGs 5x1,5mm<sup>2</sup>.

Obudowę wyłączników głównych WG-1, WG-3 projektuje się w drugiej klasie izolacji o klasie ochronności IP44. Obudowa powinna zapewnić ochronę przed niepożądanym dostępem do torów prądowych wyłącznika i pozwalać na plombowanie. Drzwi obudowy wyłączników powinny zostać przeszkłone i odpowiednio oznaczone.

Wyłączniki główne prądu WG-1, WG-3 pełnią rolę przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Rozdzielnice TWLZ-1, TWLZ-3 wchodzi w skład rozdzielni RG-1, RG-3 i zasilone są odpowiednio z wyłączników WG-1, WG-3 przewodem 4x N2XH-O 1x50mm<sup>2</sup> + 1x N2XH-J 1x25mm<sup>2</sup>.

Zasilanie WLZ projektuje się z tablic TWLZ-... przewodami 4x N2XH-O 1x35mm<sup>2</sup> + 1x N2XH-J 1x16mm<sup>2</sup>. WLZ-ty zabezpieczyć rozłącznikiem bezpiecznikowym np. RBK-000 o wkładkach według rys E-02.

W zestawach piętrowych ZELP dokonać rozdziału przewodu na listwie zaciskowej i połączyć tablice licznikowe oraz tablice mieszkaniowe przewodem N2XH-J 5x4mm<sup>2</sup>. Przewody układać zgodnie ze schematem z rys. E-02.

Zasilanie obwodów administracyjnych odbywa się z rozdzielni TBADM-...

Rozdzielnie TBADM-1, TBADM-3 zasilane są z tablicy TWLZA-3. Zasilanie należy zrealizować przewodami typu N2XH-J 5x4mm<sup>2</sup>. Zlikwidowany zostanie układ pomiarowy administracyjny zlokalizowany w klatce nr 1. Administracyjny układ pomiarowy w klatce 3 zostanie wymieniony z jednofazowego na trójfazowy. Nastąpi przeniesienie mocy z likwidowanego układu pomiarowego do układu w klatce nr 3.

Rozdzielnia węzła ciepłego TWC znajduje się na poziomie piwnic. Projektuje się zasilenie rozdzielni węzła ciepłego z tablicy TWLZA-3 doprowadzając do TWC przewód N2XH-J 3x4mm<sup>2</sup>.

Układy pomiarowe powinny pozwalać na plombowanie dostępu do listwy zaciskowej licznika oraz na plombowanie dostępu do torów prądowych zabezpieczenia przedlicznikowego.

Zgodnie z Dyrektywą CPR - Rozporządzenie nr 305/2011 (CPR) obejmuje wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do trwałego zainstalowania – wliczając w to kable i przewody – w obiektach budowlanych, takich jak: budynki cywilne, budynki użyteczności publicznej, oraz budowle inżynierskie.

Konsekwencją wdrożenia tej dyrektywy jest obowiązek ciążyący na producentach kabli wystawienia deklaracji właściwości użytkowych (z ang. DoP – Declaration of Performance) oraz znakowania wyrobów przeznaczonych do budowy znakiem CE wg wymagań z wyżej wymienionego rozporządzenia (305/2011).

Do wyrobów budowlanych zakwalifikowano wszystkie kable i przewody, które zostały opracowane pod kątem zamontowania na stałe w budynkach.

Zgodnie z normą SEP „N SEP-E-007:2017-09,

Przewody i kable instalowane:

- poza obrębem dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania dla Budynku kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporności pożarowej kabli i przewodów **Dca s2 d1 a3**
- w obrębie wyznaczonych dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania dla Budynku kategorii ZLIV(budynki wielorodzinne) - Klasa odporności pożarowej kabli i przewodów **B2ca s1b d1 a1**.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

W związku z powyższym w opracowaniu ujęto kable zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

### **1.7.Rozdzielnice elektryczne**

Rozdzielnice elektryczne RG-1, RG-3 należy zainstalować zgodnie z rzutem parteru na rysunku E-04. Obudowy rozdzielnic powinny być wykonane w drugiej klasie izolacji o stopniu ochrony co najmniej IP44.

Wszystkie tablice mieszkaniowe elektryczne projektowano jako skrzynki z tworzywa sztucznego w II klasie izolacji o głębokości 90 mm i szerokości 18 modułów (ok. 380 mm) jednorzędowe, natynkowe lokalizowane w miejscach istniejących tablic mieszkaniowych.

Prefabrykowane szafki licznikowe typu ZELP instalować na każdej kondygnacji w miejscu pokazanym w części rysunkowej z zachowaniem określonych na widoku wysokości montażu. Należy zamontować odpowiednie, izolacyjne płyty montażowe w celu zainstalowania liczników i zabezpieczeń. Poniżej tablic licznikowych należy zainstalować odgałęźnik instalacyjny LZG95/35. Nad tablicami licznikowymi pozostawić rezerwę dla urządzeń teletechnicznych w postaci tablicy montażowej.

Szafkę wyposażyć w oddzielne drzwiczki rewizyjne dla listwy zaciskowej, liczników oraz części teletechnicznej. Szafka zostanie wyposażona w dodatkowe drzwiczki rewizyjne dla

umożliwienia łatwego dostępu do rurażu znajdującego się za płytami montażowymi. Zastosować zespoły elektryczne w obudowie z tworzywa lub metalowej odizolowanej od części elektrycznej w II klasie izolacji.

Wszystkie tablice należy wyposażyć w zamki, a części zaznaczone na rysunkach przystosować do plombowania. Dokładne wymiary szafek ustalić na budowie przed dokonaniem zamówienia.

Szczegóły budowy rozdzielnic oraz ich wyposażenie pokazano na schemacie zasilania oraz na widokach poszczególnych rozdzielnic, natomiast ich lokalizację pokazano na planach instalacji na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku.

### **1.8.Wewnętrzne linie zasilające WLZ**

WLZ-ty wyprowadzić z tablic TWLZ-1, TWLZ-3 przewodami typu 4x N2XH-O 1x35mm<sup>2</sup> + 1x N2XH-J 1x16mm<sup>2</sup> które należy prowadzić zgodnie z rysunkami rzutów kondygnacji poprzez zestawy piętrowe ZELP w rurach RL47 między piętrami do szafek licznikowych. WLZ-ty prowadzi się piwnicą, a następnie za plecami tablic kondygnacyjnych licznikowych w rurach elektroinstalacyjnych RL47 mocowanych na dedykowanych uchwytych.

Nie dopuszcza się wykorzystania przewodów aluminiowych.

Tablice mieszkaniowe TM należy zasilic z tablic licznikowych rozdzielni klatkowych i piętrowych przewodami typu N2XH-J 5x4mm<sup>2</sup> (przystosowanie do 3-fazowych układów pomiarowych i Pp=11kW).

Przekroje przewodów, sposób i miejsce ich ułożenia pokazano na planach i schematach instalacji.

### **1.9.Pomiar energii elektrycznej**

Niniejszy projekt nie obejmuje zmiany warunków przyłączeniowych dostawcy energii elektrycznej, w wyniku czego zarówno moc przyłączeniowa jak i jednofazowy układ pomiarowy lokali mieszkalnych pozostają niezmiennione. Do czasu indywidualnego wystąpienia przez lokatorów o zmianę warunków zasilania z jednofazowego na trójfazowe bądź zwiększenia mocy przyłączeniowej należy zabezpieczenie przedlicznikowe oraz tablice mieszkaniowe podłączyć jednofazowo a niepodłączane przewody należy zabezpieczyć przed zwarcie i dostępem niepowołanych osób.

Projektuje się tablice pomiarowe TL... przystosowane do trójfazowego pomiaru energii elektrycznej lokali mieszkalnych, które znajdują się w zespolonych rozdzielniach pomiarowych R.../....

Zespolone rozdzielnie pomiarowe "R.../..." usytuowano w szachtach kablowych na każdym piętrze.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe tablic mieszkaniowych należy zainstalować wyłącznik jednobiegunowy C25A w obudowie, przystosowanej do plombowania obok pola montażowego licznika energii elektrycznej.

Dla odbiorów administracyjnych zaprojektowano układ licznikowy zabudowany w tablicy TLA-3 zespolony w rozdzielnicę RG-3.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe tablicy administracyjnej należy zainstalować wyłącznik trójbiegunowy C25A w obudowie, przystosowanej do plombowania obok pola montażowego licznika energii elektrycznej.

Jako zabezpieczenie odbiorów administracyjnych projektuje się trójbiegunowy rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką gG 32A. Rozłącznik zainstalować w obudowie, przystosowanej do plombowania.

Jako zabezpieczenie odbiorów węzła cieplnego należy zainstalować jednobiegunowy rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką gG20A.

Szczegóły budowy układów pomiarowych, typ i wartości docelowych zabezpieczeń przedlicznikowych pokazano na schemacie zasilania E-02.

### **1.10. Rozdzielnie węzła cieplnego**

Rozdzielnie węzła cieplnego należy zasilic z tablicy TWLZA-3 w klatce 3 przewodem typu N2XH-J 3x4mm<sup>2</sup>.

### **1.11. Odbiory administracyjne**

W budynku znajdują się istniejące odbiory administracyjne takie jak:

- oświetlenie piwnic,
- oświetlenie klatki schodowej
- instalacje teleinformatyczne,
- telewizja kablowa,
- telewizja AZART.

Odbiory te należy zasilic z projektowanych tablic administracyjnych danej klatki TBADM-...

W pomieszczeniach komunikacyjnych piwnic należy wymienic oprawy oświetleniowe w miejscach istniejących opraw z ewentualnym miejscowym przesunięciem w przypadku kolizji nowej oprawy z istniejącym wyposażeniem budynku. Stosować oprawy wyposażone w czujniki ruchu z żarówką LED o mocy 13W, stopień szczelności oprawy IP44.

Na klatkach schodowych wymienic oprawy oświetleniowe w miejscach istniejących opraw. Stosować oprawy wyposażone w czujniki ruchu z żarówką LED o mocy 13W, stopień szczelności oprawy IP44.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono że instalacja w piwnicach oraz na klatkach schodowych wykonana jest przewodami miedzianymi i nie ma konieczności je wymieniac.

### **1.12. Instalacja trójfazowa w mieszkaniach.**

W każdym mieszkaniu projektuje się 3-fazową instalację zasilającą kuchnię elektryczną, którą należy wykonać przewodem YDYżo 5x2,5mm<sup>2</sup> w listwie natynkowej.

Przewód należy podłączyć do projektowanej tablicy TM (1-fazowo dla napięcia 230V lub 3-fazowo dla napięcia 400V) i zakończyć puszką łączeniową w kuchni.

### **1.13. Ochrona przeciwporażeniowa**

Instalację wewnętrzną w budynku zaprojektowano w układzie TN-S. Istniejąca instalacja mieszkaniowa pracuje w układzie TN-C, w związku z powyższym do chwili przebudowy tych instalacji w poszczególnych mieszkaniach na układ TN-S, ochrona przeciwporażeniowa odbywa się przez zerowanie a przewód ochronny mimo doprowadzenia do rozdzielni mieszkaniowej nie jest używany.

W mieszkaniach, w których wykonano instalację w układzie TN-S należy wykonać rozdzielnię zgodną dla danego układu połączeń. Schematy rozdzielni przedstawione są na rysunkach E-09 i E-10.

Wszystkie tablice mieszkaniowe wyposażone są w jednofazowy wyłącznik różnicowoprądowy.

W zakresie projektu remontu instalacji elektrycznej w tablicach mieszkaniowych projektuje się pozostawienie rezerwy miejsca dla zabudowy ochronnika przeciwprzepięciowego stopnia 2. Podczas przebudowy instalacji do układu TN-S zaleca się montaż w/w ochronnika.

Podstawową ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewniają obudowy i osłony urządzeń aparatów oraz izolacja osprzętu instalacyjnego i przewodów.

### **1.14. Trasy kablowe.**

W zestawach piętrowych ZELP należy ułożyć w pionie rury RL37. Od poziomu piwnic do poziomu drugiego piętra poprowadzić 4x rura RL37, natomiast od poziomu drugiego piętra do ostatniego należy ułożyć dwie rury RL37.

W zakresie rzeczowym robót elektroinstalacyjnych zapewnić wszystkie niezbędne podejścia do zasilanych odbiorników w tym celu należy zastosować rurki RL25.

WLZ do każdego mieszkania prowadzić należy w listwach kablowych dwudzielnych natynkowych np. LN 50x20.2, gdzie drugi kanał będzie służył dla instalacji teletechnicznej do mieszkania.

### **1.15. Instalacja domofonowa**

W budynku znajduje się instalacja domofonowa. Z racji kolizji instalacji domofonowej z projektowanymi urządzeniami należy wykonać nowe okablowanie instalacji domofonowej układając je w projektowanych rurach teletechnicznych. Urządzenia typu unifony, kasety zewnętrzne, zasilacze zostają istniejące bez zmian.

Na obiekcie znajdują się szafki gestorów sieci mogące kolidować z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym. W przypadku kolizji gestorzy na własny koszt dokonają przesunięcia kolidujących urządzeń.

### **1.16. Instalacja odgromowa**

Instalację odgromową projektuje się w oparciu o Normę PN-EN 62305-1:2011P i PN-EN 62305-2:2012E.

Dla obiektu wykonano obliczenia składowych ryzyka (wyniki w części obliczeniowej projektu), z czego wynika IV klasa LPS.

Projektuje się ochronę całego obiektu za pomocą zwodów poziomych instalowanych na dedykowanych uchwytych dobranych odpowiednio do pokrycia dachu. W miejscach wskazanych na rzucie należy zainstalować maszty odgromowe o wysokości 4m. Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej na dachu wykonać z drutu dFeZn  $\phi 8$ .

Przewody odprowadzające należy wykonać z drutu dFeZn  $\phi 8$ . Drut układać po elewacji na systemowych uchwytych dystansowych oraz naciągowych.

W celu ochrony ludzi i zwierząt przed napięciem dotykowym należy zabezpieczyć przewody odprowadzające od studzienek kontrolno-pomiarowych do wysokości min. 2,5m ponad teren rurami odgromowymi 20/14mm. Dla zminimalizowania prawdopodobieństwa porażenia napięciem krokowym w pobliżu przewodów odprowadzających zainstalować tablice ostrzegawcze.

Złącza kontrolne montować na elewacji w puszkach kontrolno-pomiarowych.

Urządzenia technologiczne zlokalizowane na dachu chronić zwodami pionowymi poprzez montaż masztów o parametrach wg rzutu dachu z zachowaniem, odstępów izolacyjnych.

Metalowe elementy istniejącego masztu należy zdemontować, natomiast betonowe stopy pozostawić aby nie naruszyć warstw izolacyjnych dachu.

**Przed przystąpieniem do prac związanych z instalacją odgromową należy potwierdzić lokalizację kominów oraz innych obiektów zlokalizowanych na dachu względem lokalizacji przedstawionej na rysunku. W przypadku rozbieżności skorygować lokalizację masztów instalacji odgromowej.**

### **1.17. Instalacja uziemiająca**

Projektuje się wykonanie instalacji uziemiającej budynek w postaci uziomu pionowego pograżanego w gruncie. W miejscach oznaczonych na rysunku E-09 należy pograć uziom w postaci prętów wykonanych ze stali pomiedziowanej StCu  $\varnothing 16\text{mm}$ .

W przypadku wykonywania połączeń należy zachować ciągłość galwaniczną – połączenia w ziemi wykonać za pomocą zgrzewania egzotermicznego.

Uziom połączyć z przewodami odprowadzającymi instalacji odgromowej poprzez zastosowanie złącz kontrolno-pomiarowych. Miejsca połączeń zabezpieczyć antykorozyjnie.

Rezystancję uziomu instalacji odgromowej sprawdzić pomiarem  $R_{uz} < 10 \Omega$ .

### **1.18. Uwagi szczególne:**

Zaleca się wykonywanie instalacji elektrycznych w zakresie opracowania z wykorzystaniem aparatury przedstawionej w projekcie. Dopuszcza się jednak zamianę producenta aparatury na równoważne z zachowaniem jednakowych parametrów elektrycznych i wytrzymałościowych.

Wykonawca robót elektrycznych po zakończeniu robót montażowych, wykona wszystkie pomiary dla instalacji elektrycznych, protokoły z pomiarów należy przekazać Inwestorowi do odbioru końcowego.

**Lokalizacja tablic mieszkaniowych na rysunkach jest orientacyjna. Tablice należy montować w miejscach istniejących tablic mieszkaniowych.**



## 2 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

### 2.1.Opis rozwiązań projektowych

Celem systemu fotowoltaicznego jest pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej przy użyciu technologii krzemowej z wykorzystaniem ogniw monokrystalicznych.


Energia elektryczna uzyskana z paneli PV zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Instalacja zostanie zabezpieczona przed wpływem wyładowań atmosferycznych.

Łączna moc szczytowa generowana przez panele fotowoltaiczne w warunkach STC będzie wynosić maksymalnie **2,22 kWp** (Warunki STC – temperatura ogniwa 25oC, AM 1.5, promieniowanie 1000W/m2). Instalacje należy zabezpieczyć przed wpływem wyładowań atmosferycznych.

Poniżej zamieszczono szczegółowe zestawienie mocowo – ilościowe montowanych modułów fotowoltaicznych:

Lokalizacja modułów	Wymiar panelu [mm]	Ilość modułów	Moc 1 modułu [Wp]	Max moc całkowita [kW]
Dach budynku głównego Inwerter nr 1	1690x1170 (±2mm)	2	370	0,74
Dach budynku głównego Inwerter nr 2	1690x1170 (±2mm)	2	370	0,74
Dach budynku głównego Inwerter nr 3	1690x1170 (±2mm)	2	370	0,74

Rysunek pokazuje w obrazowy sposób połączenie Systemu Fotowoltaicznego do Sieci Energetycznej (0,4kV) Użytkownika.




## 2.2.Moduły fotowoltaiczne

Na dachu budynku, zostaną zamontowane ramkowe moduły fotowoltaiczne o mocy 370W każdy i wymiarach 1690 x 1160 ( $\pm 2$  mm). Projektowane moduły wykonane w technologii szkła hartowane, pryzmatyczne, szyba z powłoką AR - antyrefleks w strukturze szkła. Obciążenia wynikające z wagi modułów fotowoltaicznych nie większe niż 21 kg/szt. Moduły montowane na aluminiowej konstrukcji wsporczej, projektowana konstrukcja wsporcza mocowana do podkonstrukcji przytwierdzonej do budynku. Moduły składają się z krzemowych, monokrystalicznych ogniw z przednią metalizacją. Na całym obwodzie moduły posiadają aluminiową ramkę o minimalnej grubości 35mm.

Poniższa tabela przedstawia ogólne parametry modułów fotowoltaicznych. Stosować moduły o parametrach nie gorszych niż:

<u>PARAMETR</u>	<u>WARTOŚĆ</u>
Typ ogniw w module PV	KRZEMOWE MONOKRYSTALICZNE
Moc modułu	370 W
Wydajność ogniw modułu PV w warunkach „STC”	18,9%
<b><u>DANE MECHANICZNE</u></b>	
Konstrukcja panelu	szkło z powłoką antyrefleksyjną z ramką
Wymiary modułu	1690x1170 ( $\pm 2$ ) mm
Mocowanie przewodów odprowadzających prąd	Konektor z wtyczkami PV4 (kompatybilne z MC4), diody bypasowe
System ochrony	IP67
Przewody odprowadzające wygenerowany prąd	2x $\Phi 4\text{mm}^2$ , biegun dodatni oraz ujemny
Temperatura	-40 do +85°C

## CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO NAPIĘCIOWA



Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu należy wykonać połączenie wyrównawcze konstrukcji paneli.

### 2.3. Montaż modułów fotowoltaicznych na konstrukcji

Na dachu należy zamontować odpowiednią konstrukcję wsporczą. Panele montować na konstrukcji do dachu płaskiego.

Lokalizacja modułów fotowoltaicznych przedstawiona została na rysunku E-09.

Konstrukcję wsporczą dostarczyć wraz z panelami fotowoltaicznymi jako rozwiązanie systemowe producenta.

### 2.4. Mikrofalowniki (Inwertery) fotowoltaiczny

W niniejszym opracowaniu wykorzystane zostały mikroinwertery fotowoltaiczne przeznaczone do pracy z maksymalnie 2. Moc mikrofalowników wynosi AC 0,6kW (ozn. INV1, INV2, INV3).

Projektowane inwertery charakteryzują się szerokim zakresem napięcia wejściowego, dzięki czemu istnieje możliwość konfiguracji modułów w szerokim zakresie. Inwertery pozwalają na pomiar sumarycznej energii wyprodukowanej dziennie i całłościowo. Inwertery mają możliwość diagnostyki poprzez system nadzorujący. W przypadku braku zasilania sieciowego przechodzą automatycznie w tryb uśpienia (ang. Stand-By), aż do momentu powrotu napięcia sieciowego.

Na dachu budynku pod modułami fotowoltaicznymi projektuje się zainstalować mikrofalowniki fotowoltaiczne (inwertery) dla instalacji PV, mikrofalowniki zostaną zamocowane na konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych. Zadaniem mikrofalowników fotowoltaicznych jest przekształcanie wygenerowanej przez panele fotowoltaiczne energii elektrycznej prądu stałego (DC) na prąd przemienny (AC) a następnie

projektuje się podłączenie systemu fotowoltaicznego do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku poprzez rozdzielnicę RPV do rozdzielnicy TWLZA-3.

## **2.5.Instalacje elektryczne**

### **ROZDZIELNICE OBIEKTOWE**

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej należy wykonać rozdzielnicę obiektową RPV.

Rozdzielnica RPV zostanie zamontowana obok mikrofalownika INV1 w obudowie w drugiej klasie izolacji i stopniu szczelności IP65. Do rozdzielnicy RPV zostanie doprowadzona energia elektryczna wyprodukowana przez inwertery. Następnie z rozdzielnicy RPV kablem N2XH-J 3x4mm<sup>2</sup> należy wprowadzić wyprodukowaną energię do rozdzielnicy TWLZA-3 znajdującej się na parterze w trzeciej klatce schodowej. Kabel podłączyć do rozłącznika bezpiecznikowego z wkładką 20A. Szczegóły połączeń instalacji fotowoltaicznej przedstawione zostały na rysunku E-18. Rozdzielnice należy wykonać zgodnie ze schematem przedstawionymi w części rysunkowej opracowania.

### **TRASYS KABLOWE**

W celu wykonania okablowania należy wykonać niezbędne trasy kablowe. Z dachu na parter należy sprowadzić kabel N2XH-J 3x4mm<sup>2</sup> w rurce RL28.

Instalację należy prowadzić kablami solarnymi od paneli do mikrofalowników, a z inwertera INV1 do rozdzielnicy RPV kablem YKYżo 3x2,5mm<sup>2</sup>. Z rozdzielnicy RPV kablem N2XH-J 3x4mm<sup>2</sup> do rozdzielni TWLZA-3.

Całość prac wykonać z zachowaniem ostrożności i staranności, aby zapobiec zbędnym zniszczeniom istniejących powierzchni. Okablowanie zabezpieczyć w miejscach przejścia przez dach, ściany i wszelkich elementów mogących uszkodzić izolację w taki sposób aby wytrzymały długoletnią eksploatację.

## **2.6.Ochrona przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej**

Mikrofalowniki posiadają na wejściach wewnętrzne zabezpieczenia w związku z tym nie ma konieczności dokładania dodatkowych zabezpieczeń pomiędzy panelami, a mikrofalownikami. W rozdzielnicy RPV po stronie AC obwodu inwertera należy zabudować wyłącznik nadmiarowo prądowy o charakterystyce C.

Wszystkie części przewodzące obce należy przyłączyć do instalacji głównej szyny wyrównania potencjałów. Wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic należy połączyć z uziemieniem ochronnym.

## **2.7.Ochrona przeciwprzepięciowa i przeciw przeciążeniowa**

Ochrona przeciwprzepięciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego jest zrealizowana poprzez ochronniki przeciwprzepięciowe typu I+II (typ B+C) instalowane po stronie napięcia zmiennego AC w rozdzielnicy zbiorczej RPV w pobliżu inwertera. Ochronniki przyłączyć przewodem N2XH-J 1x16mm<sup>2</sup> do głównej szyny uziemiającej GSU zlokalizowanej w rozdzielni głównej.

## 2.8.Okablowanie po stronie DC

Połączenie paneli od strony DC zostanie wykonane przy wykorzystaniu przewodów solarnych charakteryzujących się następującymi parametrami:

- napięcie znamionowe: 0,6/1kV,
- pojedyncza wiązka,
- podwójna izolacja,
- żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,
- izolacja: polwinitowa na 90 °C
- powłoka: polwinitowa odporna na UV
- temperatura wg PN-93/E-90400:
  - na powierzchni przewodu: max. 90°C

## 2.9.Złącza od strony napięcia DC

Każdy moduł należy wyposażyć w złączki o stopniu ochrony co najmniej IP65. Parametry techniczne złącz przewodowania systemu fotowoltaicznego:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| • Maksymalny prąd systemu fotowoltaicznego:     | 1x 11,5 A            |
| • Maksymalne napięcie systemu fotowoltaicznego: | 1 000 V              |
| • Termiczne warunki pracy:                      | między -40°C – +85°C |
| • Stopień ochrony:                              | IP65                 |

Złącza kablowe powinny zapewnić możliwość rozłączania serwisowego paneli fotowoltaicznych.

## 2.10.Okablowanie po stronie AC

Za inwerterem fotowoltaicznym INV1 zostanie poprowadzony kabel miedziany, o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanych w instalacji fotowoltaicznej. Przekroje zastosowanych kabli zostały dobrane do warunków obciążenia długotrwałego, oraz spadków napięć zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523. Szczegóły przedstawiono w części rysunkowej oraz obliczeniowej.

## 2.11.Transport materiałów i urządzeń

Moduły fotowoltaiczne transportować w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpieczone, aby nie spowodować ich uszkodzeń (widocznych uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń nie widocznych gołym okiem, tzw. hotspoty).

## 2.12.Uwagi szczególne

Wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami i przepisami. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo przy wykonywaniu wszelkich prac. Prace wykonywać należy pod nadzorem osoby uprawnionej. Po wykonaniu prac montażowych, przed uruchomieniem urządzeń należy wykonać wymagane przepisami niezbędne pomiary i badania.

Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły stanowiące podstawę do uruchomienia i oddania do eksploatacji projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

Po wykonaniu prac montażowych, przed uruchomieniem urządzeń należy wykonać pomiary:

- stanu izolacji kabli zasilających,
- rezystancji uziemienia,
- inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły stanowiące podstawę do uruchomienia i oddania do eksploatacji projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

### 2.13. Obliczenia i dobor

Po stronie DC nie dobiera się dodatkowych zabezpieczeń ze względu, że na każde wejście mikrofalownika zostanie podłączony jeden panel o parametrach zgodnych z tabelką z pkt. 2.2. Parametry te nie przekraczają dopuszczalnych wartości wejściowych mikrofalownika.

### DOBÓR PRZEWODÓW AC

Do przeniesienia napięcia rozdzielni RPV do rozdzielni TWLZA-3 dobrano kabel N2XH-J 3x4mm<sup>2</sup> o obciążalności długotrwałej I<sub>dd</sub> = 23A. (wg PN-IEC 60364-5-523:2001)

### SPRAWDZENIE SPADKÓW NAPIĘĆ

Obliczenia polegają na wyznaczeniu spadków napięć na poszczególnych odcinkach sieci zaczynając od najdalszego punktu sieci. Obliczamy poprzez mnożenie wartości sumy mocy obciążenia w punkcie oraz długości odcinka.

Przykład obliczeń:

$$\Delta U\% = \frac{\sqrt{3} \cdot 100 \cdot I_n \cdot L \cdot \cos\phi}{\sigma \cdot S \cdot U_n}$$

$$\Delta U\% = \frac{\sqrt{3} \cdot 100 \cdot 7,5 \cdot 30 \cdot 0,9}{59,6 \cdot 4 \cdot 230} = 0,63\%$$

gdzie:

$\Delta U\%$  – spadek napięcia [%],

L – długość przewodu [m],

I<sub>n</sub> – prąd znamionowy [A],

U<sub>n</sub> – napięcie znamionowe [V],

S – pole przekroju żył linii [mm<sup>2</sup>],

d – średnica przewodu,

σ – konduktywność przewodu [m/Ωmm<sup>2</sup>],

cosφ – współczynnik przesunięcia fazowego

Warunek spadku napięcia spełniony:

$\Delta U\% < 4\%$  - warunek spełniony

#### **2.14. Uwagi szczegółowe:**

Zaleca się wykonywanie instalacji elektrycznych w zakresie opracowania z wykorzystaniem aparatury przedstawionej w projekcie. Dopuszcza się jednak zamianę producenta aparatury na równoważne.

Sumaryczna moc instalacji fotowoltaicznej powinna odpowiadać wyliczeniom wskazanym w audycie energetycznym.

Opracował:  
mgr inż. Andrzej Król  
PDK/0148/PWOE/17

### 3. OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ I OCENA RYZYKA



**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC  
62305-2  
Edition-1  
2005-01**

#### Wymiary obiektu:

Długość obiektu (m): 55  
Szerokość obiektu (m): 11  
Wysokość powierzchni dachu (m)\*: 17  
Powierzchnia równoważna (m<sup>2</sup>): 45 239 m<sup>2</sup>

#### Właściwości obiektu:

Ryzyko pożaru lub szkody fizycznej: Zwykłe  
Skuteczność ekranowania obiektu: Średnia  
Wewnętrzne oprzewodowanie: Niekranowane

#### Wpływ otoczenia:

Współczynnik położenia: Podobnej wysokości  
Współczynnik otoczenia: Miejska  
Liczba dni burzowych: 25 days/year  
Roczna gęstość wyładowań: 2,5 flashes/km<sup>2</sup>

#### Środki ochrony:

Klasa ochrony LPS: klasa IV  
Środki ochrony ppoż.: Brak środków  
Ochrona od przepięć: Koord. SPD IEC 62305-4

#### Linie usług elektrycznych:

##### Linia zasilająca:

Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi  
Rodzaj linii zewnętrznych: Niekranowane  
Obecność transformatora ŚN/nn: Brak transformatora

##### Inne linie napowietrzne:

Liczba linii przewodzących: 0  
Rodzaj linii zewnętrznych: Niekranowane

##### Inne linie kablowe:

Liczba linii przewodzących: 3  
Rodzaj linii zewnętrznych: Niekranowane

#### Rodzaje strat:

##### Typ 1 - utrata życia ludzkiego:

Specjalne zagrożenie życia: Średni poziom paniki  
Utrata życia wskutek pożaru: Inne obiekty  
Utrata życia wskutek przepięć: Nie dotyczy

##### Typ 3 - utrata dóbr kulturalnych:

Utrata dóbr wskutek pożaru: Brak dóbr kulturalnych

##### Typ 2 - utrata podstawowych usług:

Utrata usług wskutek pożaru: Brak usług  
Utrata usług wskutek przepięć: Brak usług

##### Typ 4 - straty materialne:

Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrożenia  
Straty wskutek pożaru: Inne obiekty  
Straty wskutek przepięć: Inne obiekty  
Straty porażeniowe: Inwentarz żywy wewnątrz  
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

#### Wyniki obliczeń ryzyka:

	<i>Tolerable Risk Rt</i>	<i>Direct Strike Risk Rd</i>	<i>Indirect Strike Risk Ri</i>	<i>Calculated Risk R</i>
Utrata życia ludzkiego:	1,00E-05	5,71E-06	1,59E-06	7,31E-06
Utrata usług publicznych:	1,00E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utrata dóbr kulturalnych:	1,00E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Straty materialne:	1,00E-03	1,71E-05	6,73E-06	2,39E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)  
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie różnych czynników przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich elementów projektowych, które mogłyby czynić obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki osobowe i materialne mogą być bardzo ważne i powinny być dodatkowo uwzględnione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania w powiązaniu z normą IEC 62305-2.





# NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI  
IEC

62305-2  
Edition-1  
2005-01

## Wyniki odnoszące się do powierzchni zbierania i częstotści:

Ad - powierzchnia równoważna zbierania bezpośrednich trafień w obiekt	45 239 m <sup>2</sup>
Nd - średnia roczna liczba bezpośrednich trafień w obiekt	0,057 flashes/year
Am - powierzchnia zbierania trafień pobliskich powodujących napięcia indukowane w obiekcie	229 955 m <sup>2</sup>
Nm - średnia roczna liczba trafień pobliskich indukujących przebiecia w obiekcie	0,518 flashes/year
Ac1 - powierzchnia zbierania bezpośrednich trafień w linii napowietrznej	34 164 m <sup>2</sup>
NL1 - średnia roczna liczba bezpośrednich i niebezpiecznych trafień w linii napowietrznej	0,043 flashes/year
AI1 - powierzchnia zbierania trafień pobliskich względem linii napowietrznej	1 000 000 m <sup>2</sup>
NI1 - średnia roczna liczba trafień pobliskich względem linii napowietrznej, indukujących w niej szkodliwe przebiecia	0,250 flashes/year
Ac2 - powierzchnia zbierania bezpośrednich trafień w linii kablowej	21 220 m <sup>2</sup>
NL2 - średnia roczna liczba bezpośrednich i niebezpiecznych trafień w linii kablowej	0,027 flashes/year
AI2 - powierzchnia zbierania pośrednich trafień w linii kablowej	559 017 m <sup>2</sup>
NI2 - średnia roczna liczba trafień pobliskich względem linii kablowej, indukujących w niej szkodliwe przebiecia	0,140 flashes/year

## Typ 1 - utrata życia ludzkiego:

RA1 - ryzyko groźnych napięć krokowych i dotykowych wewnątrz i na zewnątrz bezpośrednio trafionego obiektu	5,65E-08
RB1 - ryzyko szkód powodowanych pożarem, eksplozją, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezpośrednich trafieniach w obiekt	5,65E-06
RC1 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy bezpośrednich trafieniach w obiekt	0,00E+00
RM1 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy trafieniach w pobliżu obiektu	0,00E+00
RU1 - ryzyko groźnych napięć krokowych i dotykowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu przy trafieniach w linii	3,18E-09
RV1 - ryzyko szkód powodowanych pożarem, eksplozją, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linii	1,59E-06
RW1 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy trafieniach w linii	0,00E+00
RZ1 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy trafieniach w pobliżu linii	0,00E+00

## Typ 2 - utrata podstawowych usług:

RB2 - ryzyko szkód powodowanych pożarem, eksplozją, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezpośrednich trafieniach w obiekt	0,00E+00
RC2 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy bezpośrednich trafieniach w obiekt	0,00E+00
RM2 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy trafieniach w pobliżu obiektu	0,00E+00
RV2 - ryzyko szkód powodowanych pożarem, eksplozją, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linii	0,00E+00
RW2 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy trafieniach w linii	0,00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy trafieniach w pobliżu linii	0,00E+00

## Typ 3 - utrata dóbr kulturalnych:

RB3 - ryzyko szkód powodowanych pożarem, eksplozją, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezpośrednich trafieniach w obiekt	0,00E+00
RV3 - ryzyko szkód powodowanych pożarem, eksplozją, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linii	0,00E+00

## Typ 4 - straty materialne:

RA4 - ryzyko groźnych napięć krokowych i dotykowych wewnątrz i na zewnątrz bezpośrednio trafionego obiektu	5,65E-06
RB4 - ryzyko szkód powodowanych pożarem, eksplozją, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezpośrednich trafieniach w obiekt	5,65E-05
RC4 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy bezpośrednich trafieniach w obiekt	1,70E-07
RM4 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy trafieniach w pobliżu obiektu	1,56E-06
RU4 - ryzyko groźnych napięć krokowych i dotykowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu przy trafieniach w linii	3,18E-07
RV4 - ryzyko szkód powodowanych pożarem, eksplozją, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linii	3,18E-06
RW4 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy trafieniach w linii	3,18E-07
RZ4 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy trafieniach w pobliżu linii	1,38E-06

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3


IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)  
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie różnych czynników przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich elementów projektowych, które mogłyby czynić obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki osobowe i materialne mogą być bardzo ważne i powinny być dodatkowo uwzględnione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania w powiązaniu z normą IEC 62305-2.

#### 4. OPRACOWANIE GRAFICZNE


##### 4.1. Spis rysunków

NR	TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
E-01	SCHEMAT ELEKTROENERGETYCZNY ZASILANIA	-
E-02	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA	-
E-03	TRASY WLZ – RZUT PIWNIC	1:100
E-04	TRASY WLZ - RZUT PARTERU	1:100
E-05	TRASY WLZ - RZUT I PIĘTRA	1:100
E-06	TRASY WLZ - RZUT II PIĘTRA	1:100
E-07	TRASY WLZ - RZUT III PIĘTRA	1:100
E-08	TRASY WLZ - RZUT IV PIĘTRA	1:100
E-09	LOKALIZACJA URZĄDZEŃ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ORAZ ODGROMOWEJ – RZUT DACHU	1:100
E-10	SCHEMAT POŁĄCZEŃ TABLICY MIESZKANIA W UKŁADZIE TN-C	-
E-11	SCHEMAT POŁĄCZEŃ TABLICY MIESZKANIA W UKŁADZIE TN-S	-
E-12	SCHEMAT ROZDZIELNI ADMINISTRACYJNEJ TBADM-1	-
E-13	SCHEMAT ROZDZIELNI ADMINISTRACYJNEJ TBADM-3	-
E-14	ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ I WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG-1	-
E-15	ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ I WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG-2	-
E-16	WIDOK I ROZMIESZCZENIE ZESTAWU LICZNIKOWO-POMIAROWEGO W ZESTAWIE PIĘTROWYM ZELP (2-LICZNIKI)	-
E-17	WIDOK TABLICY MIESZKANIOWEJ TM	-
E-18	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	-
E-19	SCHEMAT IDEOWY TABLICY RPV	-
E-20	WIDOK I ROZMIESZCZENIE APARATÓW W TABLICY RPV	-



<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
Zakres opracowania : <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
Instalacje elektryczne	
Przebieg : <b>Andrzej KRÓL</b>	
Sprawdził : <b>Robert BIEBŃ</b>	
PK01018/PWOE17	
PK01019/POOE06	
<b>E-01</b>	
Tytuł projektu : <b>Schemat elektroenergetyczny zasilania</b>	
Zakres opracowania : <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
Instalacje elektryczne	
Przebieg : <b>Andrzej KRÓL</b>	
Sprawdził : <b>Robert BIEBŃ</b>	
PK01018/PWOE17	
PK01019/POOE06	
<b>E-01</b>	
Tytuł projektu : <b>Remont instalacji elektrycznych, montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wieloosobowym</b>	
Zakres opracowania : <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
Instalacje elektryczne	
Przebieg : <b>Andrzej KRÓL</b>	
Sprawdził : <b>Robert BIEBŃ</b>	
PK01018/PWOE17	
PK01019/POOE06	
<b>E-01</b>	





UWAGA!




- Od każdej tablicy mieszkaniowej TM do kuchni elektrycznej prowadzić w listwie natynkowej przewód YDYżo 5x2,5mm² zakończony w puszcze natynkowej za kuchnią elektryczną.
- Przedstawiona na rysunkach lokalizacja tablic mieszkaniowych TM jest orientacyjna. Nowe tablice mieszkaniowe montować w miejscu istniejących tablic mieszkaniowych.
- WLZ-ty do mieszkań prowadzić w listwach kablowych dwudzielnych natynkowych np. LN 50x20.2 (drugi kanał pozostwić pusty dla instalacji słaboprądowych).
- WLZ-ty główne prowadzić w rurach ochronnych RL.


LEGENDA:

- RG... - rozdzielnia główna  
WG - główny wyłącznik prądu  
TL - szafka licznikowa  
TM... - tablica mieszkaniowa 18 modułowa

Uwagi:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z normą SEP „N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :  
- poza obrębem dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania dla Budynku kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporności pożarowej kabli i przewodów **Dca s2 d1 a3**  
- w obrębie wyznaczonych dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania dla Budynku kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporności pożarowej kabli i przewodów **B2ca s1b d1 a1**.  
W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

 www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl	Inwestor : <b>Spółdzielnia ZODIAK</b> <b>Al. Rejtana 47</b> <b>35-326 Rzeszów</b>		
	Lokalizacja inwestycji :  <b>Al. Rejtana 41</b> <b>35-326 Rzeszów</b>		
Tytuł opracowania :  <b>Remont instalacji elektrycznych, montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym</b>			
Tytuł rysunku :  <b>Trasy WLZ - Rzut piwnic</b>			
Zakres opracowania :  <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		Data opracowania :  <b>III 2022</b>	Skala rysunku :  <b>1:100</b>
Zespół projektowy :  INSTALACJE ELEKTRYCZNE :		Nr uprawnień budowlanych :  Podpis :  	Nr rysunku :  <b>E-03</b>
Projektował: mgr inż. <b>Andrzej KRÓL</b>		PDK/0148/PWOE/17	
Sprawdził: mgr inż. <b>Robert BĘBEN</b>		PDK/0191/POOE/06 	



UWAGA!



- Od każdej tablicy mieszkaniowej TM do kuchni elektrycznej prowadzić w listwie natynkowej przewód YDYżo 5x2,5mm² zakończony w puszcze natynkowej za kuchnią elektryczną.
- Przedstawiona na rysunkach lokalizacja tablic mieszkaniowych TM jest orientacyjna. Nowe tablice mieszkaniowe montować w miejscu istniejących tablic mieszkaniowych.
- WLZ-ty do mieszkań prowadzić w listwach kablowych dwudzielnych natynkowych np. LN 50x20.2 (drugi kanał pozostwić pusty dla instalacji słaboprądowych).
- WLZ-ty główne prowadzić w rurach ochronnych RL.


LEGENDA:

- RG... - rozdzielnia główna  
WG - główny wyłącznik prądu  
TL - szafka licznikowa  
TM... - tablica mieszkaniowa 18 modułowa

Uwagi:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z normą SEP „N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :  
- poza obrębem dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania dla Budynku kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporności pożarowej kabli i przewodów **Dca s2 d1 a3**  
- w obrębie wyznaczonych dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania dla Budynku kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporności pożarowej kabli i przewodów **B2ca s1b d1 a1**.  
W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

 biuro projektow instalacji elektrycznych		Inwestor : Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów	
<div>www.bpie.com.pl</div> <div>biuro@bpie.com.pl</div>		Lokalizacja inwestycji :  Al. Rejtana 41 35-326 Rzeszów	
		Tytuł opracowania :	
Remont instalacji elektrycznych, montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym			
Tytuł rysunku :			
Trasy WLZ - Rzut parteru			
Zakres opracowania :		Data opracowania :	Skala rysunku :
PROJEKT WYKONAWCZY		III 2022	1:100
Zespół projektowy :		Nr uprawnień budowlanych :	Podpis :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :			Nr rysunku :
Projektował: mgr inż. Andrzej KRÓŁ		PDK/0148/PWOE/17	  E-04
Sprawdził: mgr inż. Robert BĘBEN		PDK/0191/POOE/06	



UWAGA!


- Od każdej tablicy mieszkaniowej TM do kuchni elektrycznej prowadzić w listwie natynkowej przewód YDYżo 5x2,5mm² zakończony w puszczoce natynkowej za kuchnią elektryczną.
- Przedstawiona na rysunkach lokalizacja tablic mieszkaniowych TM jest orientacyjna. Nowe tablice mieszkaniowe montować w miejscu istniejących tablic mieszkaniowych.
- WLZ-ty do mieszkań prowadzić w listwach kablowych dwudzielných natynkowych np. LN 50x20.2 (drugi kanał pozostwić pusty dla instalacji słaboprądowych).
- WLZ-ty główne prowadzić w rurach ochronnych RL.


LEGENDA:

- RG... - rozdzielnia główna  
WG - główny wyłącznik prądu  
TL - szafka licznikowa  
TM... - tablica mieszkaniowa 18 modułowa

Uwagi:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z normą SEP „N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :  
- poza obrębem dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania dla Budynku kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporności pożarowej kabli i przewodów **Dca s2 d1 a3**  
- w obrębie wyznaczonych dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania dla Budynku kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporności pożarowej kabli i przewodów **B2ca s1b d1 a1**.  
W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

 biuro projektow instalacji elektrycznych	Investor :	Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów	
	Lokalizacja inwestycji :	Al. Rejtana 41 35-326 Rzeszów	
Tytuł opracowania :  <b>Remont instalacji elektrycznych, montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym</b>			
Tytuł rysunku :  <b>Trasy WLZ - Rzut I piętra</b>			
Zakres opracowania :  <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		Data opracowania :  <b>III 2022</b>	Skala rysunku :  <b>1:100</b>
Zespół projektowy :  INSTALACJE ELEKTRYCZNE :		Nr uprawnień budowlanych :  Podpis :	Nr rysunku :
Projektował: mgr inż. <b>Andrzej KRÓL</b>		PDK/0148/PWOE/17	  <b>E-05</b>
Sprawdził: mgr inż. <b>Robert BĘBEN</b>		PDK/0191/POOE/06	



UWAGA!



- Od każdej tablicy mieszkaniowej TM do kuchni elektrycznej prowadzić w listwie natynkowej przewód YDYżo 5x2,5mm² zakończony w puszczone natynkowej za kuchnią elektryczną.
- Przedstawiona na rysunkach lokalizacja tablic mieszkaniowych TM jest orientacyjna. Nowe tablice mieszkaniowe montować w miejscu istniejących tablic mieszkaniowych.
- WLZ-ty do mieszkań prowadzić w listwach kablowych dwudzielnych natynkowych np. LN 50x20.2 (drugi kanał pozostwić pusty dla instalacji słaboprądowych).
- WLZ-ty główne prowadzić w rurach ochronnych RL.

LEGENDA:


- RG... - rozdzielnia główna  
WG - główny wyłącznik prądu  
TL - szafka licznikowa  
TM... - tablica mieszkaniowa 18 modułowa

Uwagi:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z normą SEP „N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :  
- poza obrębem dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania dla Budynku kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporności pożarowej kabli i przewodów **Dca s2 d1 a3**  
- w obrębie wyznaczonych dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania dla Budynku kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporności pożarowej kabli i przewodów **B2ca s1b d1 a1**.  
W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

 www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl	Inwestor : Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów		
	Lokalizacja inwestycji :  Al. Rejtana 41 35-326 Rzeszów		
Tytuł opracowania :  Remont instalacji elektrycznych, montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym			
Tytuł rysunku :  Trasy WLZ - Rzut II piętra			
Zakres opracowania :  PROJEKT WYKONAWCZY		Data opracowania :  III 2022	Skala rysunku :  1:100
Zespół projektowy :  INSTALACJE ELEKTRYCZNE :		Nr uprawnień budowlanych :  Podpis :	Nr rysunku :  
Projektował: mgr inż. Andrzej KRÓŁ		PDK/0148/PWOE/17	  E-06
Sprawdził: mgr inż. Robert BĘBEN		PDK/0191/POOE/06	





UWAGI:



- Od każdej tablicy mieszkaniowej TM do kuchni elektrycznej prowadzić w listwie natynkowej przewód YDYżo 5x2,5mm² zakończony w puszcze natynkowej za kuchnią elektryczną.
- Przedstawiona na rysunkach lokalizacja tablic mieszkaniowych TM jest orientacyjna. Nowe tablice mieszkaniowe montować w miejscu istniejących tablic mieszkaniowych.
- WLZ-ty do mieszkań prowadzić w listwach kablowych dwudzielných natynkowych np. LN 50x20.2 (drugi kanał pozostwić pusty dla instalacji słaboprądowych).
- WLZ-ty główne prowadzić w rurach ochronnych RL.


LEGENDA:

- RG... - rozdzielnia główna  
WG - główny wyłącznik prądu  
TL - szafka licznikowa  
TM... - tablica mieszkaniowa 18 modułowa

Uwagi:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z normą SEP „N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :  
- poza obrębem dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania dla Budynku kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporności pożarowej kabli i przewodów **Dca s2 d1 a3**  
- w obrębie wyznaczonych dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania dla Budynku kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporności pożarowej kabli i przewodów **B2ca s1b d1 a1**.  
W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

 www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl	Investor :	Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów	
	Lokalizacja inwestycji :	Al. Rejtana 41 35-326 Rzeszów	
Tytuł opracowania :			
Remont instalacji elektrycznych, montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym			
Tytuł rysunku :			
Trasy WLZ - Rzut III piętra			
Zakres opracowania :		Data opracowania :	Skala rysunku :
PROJEKT WYKONAWCZY		III 2022	1:100
Zespół projektowy :	Nr uprawnień budowlanych :	Podpis :	Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :			
Projektował: mgr inż. Andrzej KRÓL	PDK/0148/PWOE/17		E-07
Sprawdził: mgr inż. Robert BĘBEN	PDK/0191/POOE/06		



UWAGA!


- Od każdej tablicy mieszkaniowej TM do kuchni elektrycznej prowadzić w listwie natynkowej przewód YDYżo 5x2,5mm² zakończony w puszcze natynkowej za kuchnią elektryczną.
- Przedstawiona na rysunkach lokalizacja tablic mieszkaniowych TM jest orientacyjna. Nowe tablice mieszkaniowe montować w miejscu istniejących tablic mieszkaniowych.
- WLZ-ty do mieszkań prowadzić w listwach kablowych dwudzielnych natynkowych np. LN 50x20.2 (drugi kanał pozostwić pusty dla instalacji słaboprądowych).
- WLZ-ty główne prowadzić w rurach ochronnych RL.


LEGENDA:

- RG... - rozdzielnia główna  
WG - główny wyłącznik prądu  
TL - szafka licznikowa  
TM... - tablica mieszkaniowa 18 modułowa

Uwagi:


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z normą SEP „N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :  
- poza obrębem dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania dla Budynku kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporności pożarowej kabli i przewodów **Dca s2 d1 a3**  
- w obrębie wyznaczonych dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania dla Budynku kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporności pożarowej kabli i przewodów **B2ca s1b d1 a1**.  
W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

 biuro projektów instalacji elektrycznych  www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl	Inwestor : Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów		
	Lokalizacja inwestycji :  Al. Rejtana 41 35-326 Rzeszów		
Tytuł opracowania :  Remont instalacji elektrycznych, montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym			
Tytuł rysunku :  Trasy WLZ - Rzut IV piętra			
Zakres opracowania :  PROJEKT WYKONAWCZY		Data opracowania :  III 2022	Skala rysunku :  1:100
Zespół projektowy :  INSTALACJE ELEKTRYCZNE :		Nr uprawnień budowlanych :  Podpis :	Nr rysunku :  
Projektował: mgr inż. Andrzej KRÓŁ		PDK/0148/PWOE/17	  E-08
Sprawdził: mgr inż. Robert BĘBEN		PDK/0191/POOE/06	



LEGENDA:

RPV... - rozdzielnia przyłączenia instalacji fotowoltaicznej  
INV... - mikrofalownik



- panel fotowoltaiczny



- maszt odgromowy

ZP...



- złącze pomiarowe w elewacyjnej puszcze kontrolno - pomiarowej



- zwody poziome DFeZn Ø8mm układać na uchwytych klejonych



- uziom pionowy StCu Ø16mm R<=10Ω






- połączyć z instalacją uziemiającą



- przewody odprowadzające DFeZn Ø8mm układać na elewacji stosując uchwyty odgromowe i systemowe naciągi





Uwagi:

- Dokładną lokalizację urządzeń instalacji fotowoltaicznej ustalić na obiekcie w odniesieniu do lokalizacji istniejących kominów i innych obiektów
- Obróbki blacharskie o przekroju co najmniej 100mm<sup>2</sup> i grubości co najmniej 0,5mm wykorzystać jako zwody poziome
- Miejsca połączeń instalacji odgromowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
- Przewody odprowadzające układać po wierzchu elewacji z zastosowaniem systemowych naciągów
- Skoordynować lokalizację przewodów odprowadzających względem okien
- Przewody odprowadzające od studzienki kontrolno - pomiarowej do wysokości min. 2,5m ponad teren zabezpieczyć rurami odgromowymi 20/14mm


 biuro projektów i planowania elektrycznych www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl	Inwestor : <b>Spółdzielnia ZODIAK</b> <b>Al. Rejtana 47</b> <b>35-326 Rzeszów</b>	
	Lokalizacja inwestycji :  <b>Al. Rejtana 41</b> <b>35-326 Rzeszów</b>	
Tytuł opracowania :  <b>Remont instalacji elektrycznych, montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym</b>		
Tytuł rysunku : <b>Lokalizacja urządzeń instalacji fotowoltaicznej oraz odgromowej - Rzut dachu</b>		
Zakres opracowania : <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	Data opracowania : <b>III 2022</b>	Skala rysunku : <b>1:100</b>
Zespół projektowy : <b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE :</b>	Nr uprawnień budowlanych :	Podpis : 
Projektował: mgr inż. <b>Andrzej KRÓŁ</b>	PDK/0148/PWOE/17	
Sprawdził: mgr inż. <b>Robert BĘBEN</b>	PDK/0191/POOE/06	
		<b>E-09</b>

Nazwa odbioru	Zasilanie tablicy TM..
Pi [kW]	11
kj	0,9
Ps [kW]	9,9

Zasilanie kuchni elektrycznej	Zasilanie gniazd ogólne	Zasilanie gniazd ogólne	Oświetlenie
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------




 biuro projektów instalacji elektrycznych	Inwestor : <b>Spółdzielnia ZODIAK</b> <b>Al. Rejtana 47</b> <b>35-326 Rzeszów</b>	
	Lokalizacja inwestycji : <b>Al. Rejtana 41</b> <b>35-326 Rzeszów</b>	
Tytuł opracowania : <b>Remont instalacji elektrycznych, montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym</b>		
Tytuł rysunku : <b>Schemat połączeń tablicy mieszkania w układzie TN-C</b>		
Zakres opracowania : <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	Data opracowania : <b>III 2022</b>	Skala rysunku : <b>-:-</b>
	E-10	
Zespół projektowy : <b>mgr inż. Andrzej KRÓL</b>	Nr uprawnień budowlanych : <b>PDK/0148/PWOE/17</b>	Podpis : 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :		
Projektował: <b>mgr inż. Andrzej KRÓL</b>	PDK/0148/PWOE/17	
Sprawdził: <b>mgr inż. Robert BEBEN</b>	PDK/0191/POOE/06	


## Schemat połączeń mieszkania w układzie TN-S



Nazwa odbioru	Zasilanie tablicy TM..
Pi [kW]	11
kj	0,9
Ps [kW]	9,9

Zasilanie kuchni elektrycznej	Zasilanie gniazd ogólne	Zasilanie gniazd ogólne	Oświetlenie
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------

 biuro projektów instalacji elektrycznych	Inwestor : <b>Spółdzielnia ZODIAK</b> <b>Al. Rejtana 47</b> <b>35-326 Rzeszów</b>	
	Lokalizacja inwestycji : <b>Al. Rejtana 41</b> <b>35-326 Rzeszów</b>	
Tytuł opracowania : <b>Remont instalacji elektrycznych, montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym</b>		
Tytuł rysunku : <b>Schemat połączeń tablicy mieszkania w układzie TN-S</b>		
Zakres opracowania : <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		Data opracowania : <b>III 2022</b>
Zespół projektowy : <b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE :</b>		Skala rysunku : <b>-:-</b>
Nr uprawnień budowlanych :		Podpis :
Nr rysunku :		<b>E-11</b>
Projektował: mgr inż. <b>Andrzej KRÓL</b>	PDK/0148/PWOE/17	
Sprawdził: mgr inż. <b>Robert BEBEN</b>	PDK/0191/POOE/06	



Nazwa odbioru	Zasilanie z tablicy TWLZA-3
Pi [kW]	1,8
kj	0,5
Ps [kW]	0,9

Nazwa obw.	TBADM1/01	TBADM1/02	TBADM1/03	TBADM1/04	TBADM1/05	TBADM1/06	TBADM1/07	TBADM1/08	TBADM1/09	TBADM1/10	TBADM1/11
Opis	Oświetlenie korytarzy piwnic kl. I	Oświetlenie klatki schodowej kl. I	Oświetlenie korytarzy piwnic kl. II	Oświetlenie klatki schodowej kl. II	Telewizja kablowa	Internet	GN 230V	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA
P [kW]	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					

Uwagi:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z normą SEP „N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :

- poza obrębem dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania dla Budynku kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporności pożarowej kabli i przewodów **Dca s2 d1 a3**
- w obrębie wyznaczonych dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania dla Budynku kategorii ZLIV(budynki wielorodzinne) - Klasa odporności pożarowej kabli i przewodów **B2ca s1b d1 a1**.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.





Inwestor : Spółdzielnia ZODIAK  
Al. Rejtana 47  
35-326 Rzeszów

Lokalizacja inwestycji :  
  
Al. Rejtana 41  
35-326 Rzeszów


Tytuł opracowania :  
  
**Remont instalacji elektrycznych, montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym**




Tytuł rysunku : <b>Schemat rozdzielni administracyjnej TBADM-1</b>			
Zakres opracowania : <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		Data opracowania : <b>III 2022</b>	Skala rysunku : <b>--</b>
Zespół projektowy :		Nr uprawnień budowlanych :	Podpis :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :			
Projektował: mgr inż. Andrzej KRÓL		PDK/0148/PWOE/17	
Sprawdził: mgr inż. Robert BĘBEN		PDK/0191/POOE/06	






RG 1






 www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl	Inwestor : Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów		
	Lokalizacja inwestycji :  Al. Rejtana 41 35-326 Rzeszów		
Tytuł opracowania :  Remont instalacji elektrycznych, montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym			
Tytuł rysunku : Rozmieszczenie urządzeń i widok elewacji rozdzielni głównej RG-1			
Zakres opracowania : PROJEKT WYKONAWCZY		Data opracowania : III 2022	Skala rysunku : -:-
Zespół projektowy :	Nr uprawnień budowlanych :	Podpis :	Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :			E-14
Projektował: mgr inż. Andrzej KRÓL	PDK/0148/PWOE/17		
Sprawdził: mgr inż. Robert BĘBEN	PDK/0191/POOE/06		






RG 3



 biuro projektow instalacji elektrycznych www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl	Inwestor : Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów	
	Lokalizacja inwestycji :  Al. Rejtana 41 35-326 Rzeszów	
Tytuł opracowania :  Remont instalacji elektrycznych, montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
Tytuł rysunku : Rozmieszczenie urządzeń i widok elewacji rozdzielni głównej RG-3		
Zakres opracowania : PROJEKT WYKONAWCZY		Data opracowania : III 2022
Zespół projektowy :		Skala rysunku : -:-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :		
Projektował: mgr inż. Andrzej KRÓL	PDK/0148/PWOE/17	
Sprawdził: mgr inż. Robert BĘBEN	PDK/0191/POOE/06	
		E-15



# TM



- Klasa izolacji ☐
- IP 65
- In=63A
- Natynkowa
- Ilość modułów 18
- Szerokość 379mm
- Wysokość 220mm
- Głębokość 140mm



www.bpie.com.pl  
biuro@bpie.com.pl

Inwestor :

Spółdzielnia ZODIAK  
Al. Rejtana 47  
35-326 Rzeszów

Lokalizacja inwestycji :

Al. Rejtana 41  
35-326 Rzeszów

Tytuł opracowania :

**Remont instalacji elektrycznych, montaż urządzeń i instalacji  
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym**

Tytuł rysunku :

**Widok tablicy mieszkaniowej TM**

Zakres opracowania :

**PROJEKT WYKONAWCZY**

Data opracowania :

**III 2022**

Skala rysunku :

**:-**

Zespół projektowy :

Nr uprawnień budowlanych :

Podpis :

Nr rysunku :

INSTALACJE ELEKTRYCZNE :

Projektował:

mgr inż. Andrzej KRÓL

PDK/0148/PWOE/17

Sprawił:

mgr inż. Robert BĘBEN


PDK/0191/POOE/06


*R*  
*Bęben*

**E-17**




rozdzielnica RPV



 biuro projektów instalacji elektrycznych  www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl		Inwestor : Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów	
		Lokalizacja inwestycji :  Al. Rejtana 41 35-326 Rzeszów	
Tytuł opracowania :  Remont instalacji elektrycznych, montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym			
Tytuł rysunku :  Schemat ideowy tablicy RPV			
Zakres opracowania :  PROJEKT WYKONAWCZY		Data opracowania :  III 2022	Skala rysunku :  -:-
Zespół projektowy :  INSTALACJE ELEKTRYCZNE :		Nr uprawnień budowlanych :	Nr rysunku :
Projektował: mgr inż. Andrzej KRÓL		PDK/0148/PWOE/17	E-19
Sprawdził: mgr inż. Robert BĘBEN		PDK/0191/POOE/06	

## rozdzielnica RPV



Klasa izolacji: II

Stopień ochrony: IP65

Stopień ochrony: IK09

Prąd znamionowy: 63 A


Rodzaj: Natynkowa

Ilość modułów: 36

Szerokość: 430 mm

Wysokość: 435 mm

Głębokość: 155 mm

 <p>biuro projektów instalacji elektrycznych</p> <p>www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl</p>	<p><b>Inwestor :</b></p> <p><b>Spółdzielnia ZODIAK</b> <b>Al. Rejtana 47</b> <b>35-326 Rzeszów</b></p>
<p><b>Tytuł opracowania :</b></p> <p><b>Remont instalacji elektrycznych, montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym</b></p>	<p><b>Lokalizacja inwestycji :</b></p> <p><b>Al. Rejtana 41</b> <b>35-326 Rzeszów</b></p>
<p><b>Tytuł rysunku :</b></p> <p><b>Widok i rozmieszczenie aparatów w tablicy RPV</b></p>	
<p><b>Zakres opracowania :</b></p> <p><b>PROJEKT WYKONAWCZY</b></p>	<p><b>Data opracowania :</b></p> <p><b>III 2022</b></p> <p><b>Skala rysunku :</b></p> <p><b>-:-</b></p>
<p><b>Zespół projektowy :</b></p> <p><b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE :</b></p>	<p><b>Nr uprawnień budowlanych :</b></p> <p><b>Podpis :</b></p> <p><b>Nr rysunku :</b></p>
<p><b>Projektował:</b> mgr inż. <b>Andrzej KRÓL</b></p> <p><b>Sprawdził:</b> mgr inż. <b>Robert BĘBEN</b></p>	<p><b>PDK/0148/PWOE/17</b></p> <p><b>PDK/0191/POOE/06</b></p> <p><b>E-20</b></p>